

# Controladora pequeña de Encore

La controladora pequeña de Encore ha sido diseñada para aplicaciones que requieran hasta 24 vídeos de entrada y puedan

El controlador pequeño Encore admite hasta 24 entradas y 6 destinos, incluidos videoprocesadores Encore, procesadores ScreenPRO-II e ImagePRO. Diseñado tanto para destinos combinados de pantalla única y pantalla ancha, el controlador pequeño ofrece 64 preajustes más casi todas las funciones incluidas en la consola grande de controladores. El diseño compacto del controlador pequeño es perfecto para entornos de producción ajustados, y es tan estable como el modelo de consola grande.

**BARCO**

Visibly yours

# Especificaciones técnicas

Compatible con procesadores Encore	6
Compatible con pantallas de formato ancho	Sí
Control de router externo	Sí
Entradas soportadas	24
Compatible con destinos	6
Valores predeterminados disponibles	64
Compatible con capas	1 DSK, 6 entradas con escala (imágenes PIP o incrustadas), 1 fondo de transición
Funciones de transición seleccionables por el usuario	Sí
Destinos disponibles	4
Teclas personalizables disponibles	Ninguno
Joystick & Barra -T	Sí
Control de la máquina	No
Pantallas gráficas de 320 x 240	1
Bastones luminosos	2
Compatible con teclado PS/2	Sí
comunicación	Ethernet, RS -232, USB
Secuenciación del programa	Sí
Campo actualizable	Sí
Interfaces de control de Ethernet	Sí
Soporte Tally	8

Generado en: Sunday, May 27, 2012

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  
Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.

**BARCO**

Visibly yours