

Hermes DxD

Commutateur DVI 2 x 2



Hermes DxD est le composant de commutation 2 x 2 flexible pour les murs d'affichage et contrôleurs de murs reposant sur DVI de Barco.

Redondance

Connectez deux contrôleurs identiques à un seul mur d'affichage. Si un système est défaillant, les unités d'affichage peuvent être commutées sur l'image fournie par le second contrôleur de secours.

Affichage fractionné

Les deux sorties offrent la possibilité de montrer l'image d'un contrôleur sur deux murs d'affichage simultanément et numériquement, sans perte aucune dans la qualité du signal.

Compatibilité

Grâce à une riche panoplie d'adaptateurs et de câbles, même les prédécesseurs reposant sur Panellink™ de Barco des projecteurs basés sur DVI actuels peuvent être interfacés. L'interface de commande RS-232 être rétrocompatible avec Hermes D2D.

Flexibilité

Hermes DxD peut aussi être utilisé comme répéteur DVI-D à 2 lignes pour intervertir l'image de deux contrôleurs entre deux murs d'affichage. Dans les configurations en cascade, encore plus de configurations peuvent être imaginées.

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | 0°-50° C 32°-122° F |
| Consommation | 10 W |
| Alimentation | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Poids | 2 980 g 6,57 lbs |
| Télécommande | 2 connecteurs D9 pour E/S RS-232 |
| Entrée | 2 DVI-D, entrées numériques |
| Sortie | 2 DVI-D, sorties numériques |
| Humidité (fonctionnement) | 8-80% |
| Dimensions | Largeur 378 mm 14,88" Hauteur 61 mm 2,40" Profondeur 304 mm 11,97" |

Crée le : Sunday, May 27, 2012.

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours