

# Hermes DxD

## 2x2 DVI 스위치



Hermes DxD는 Barco DVI 기반 디스플레이 월 및 월 컨트롤러에 쓰이는 유연한 2x2 스위칭 구성 요소입니다.

### 이중화

동일한 컨트롤러 2개를 하나의 디스플레이 월에 연결합니다. 어떤 시스템에 오류가 발생하면 그 디스플레이 장치를 대기하고 있는(Stand-by) 컨트롤러에서 제공하는 이미지로 전환할 수 있습니다.

### 분할 디스플레이

2개의 출력이 제공되므로, 신호 품질 손실 없이 한 컨트롤러의 이미지를 두 디스플레이 월에 동시에 그리고 디지털 형식으로 제공하는 것이 가능합니다.

### 호환성

또한 현재의 DVI 기반 프로젝터의 전 세대에 해당하는 Barco Panellink™ 기반 프로젝터에 연결할 수 있는 어댑터 및 케이블도 다양합니다. RS232 제어 인터페이스는 Hermes D2D와 역호환됩니다.

### 유연성

Hermes DxD 역시 2라인 DVI-D 리피터로 사용하거나 두 디스플레이 월 사이에서 두 컨트롤러의 이미지를 교환하는 데 사용할 수도 있습니다. 캐스케이드 구성에서는 더 다양한 구성도 가능합니다.

BARCO

Visibly yours

## 기술 사양

작동 T°	0°-50°C   32°-122°F
전원 공급 장치	100-240V, 50-60Hz
전력 소비	10W
무게	2,980g   6.57파운드
작동 습도	8-80%
리모콘	D9 커넥터 2개, RS232 입출력용
입력	DVI-D, 디지털 입력 2개
출력	DVI-D, 디지털 출력 2개
크기	폭 378mm   14.88인치 높이 61mm   2.40인치 두께 304mm   11.97인치